

特定小電力トランシーバー チャンネル互換表

5版 2024.10

	周波数(MHz)	アイコム	八重洲無線 STANDARD HORIZON	STANDARD FTH/PK シリーズ	STANDARD HXシリーズ	モトローラ	F.R.C	JVC KENWOOD	アルインコ	ユニデン	
単信 11ch	422.0500	01	01	01	01	01	1	1	b01	1	
	422.0625	02	02	02	02	02	2	2	b02	2	
	422.0750	03	03	03	03	03	3	3	b03	3	
	422.0875	04	04	04	04	04	4	4	b04	4	
	422.1000	05	05	05	05	05	5	5	b05	5	
	422.1125	06	06	06	06	06	6	6	b06	6	
	422.1250	07	07	07	07	07	7	7	b07	7	
	422.1375	08	08	08	08	08	8	8	b08	8	
	422.1500	09	09	09	09	09	9	9	b09	9	
	422.1625	10	10	10	10	10	10	10	b10	10	
	422.1750	11	11	11	11	11	11	11	b11	11	
単信 9ch	422.2000	12	1	1	1	12	12	12	L01	12	
	422.2125	13	2	2	2	13	13	13	L02	13	
	422.2250	14	3	3	3	14	14	14	L03	14	
	422.2375	15	4	4	4	15	15	15	L04	15	
	422.2500	16	5	5	5	16	16	16	L05	16	
	422.2625	17	6	6	6	17	17	17	L06	17	
	422.2750	18	7	7	7	18	18	18	L07	18	
	422.2875	19	8	8	8	19	19	19	L08	19	
422.3000	20	9	9	9	20	20	20	L09	20		
中継 18ch	440.0250	421.5750	中継01	12	12	中継01	21	1	1(中継)	b12	—
	440.0375	421.5875	中継02	13	13	中継02	22	2	2(中継)	b13	—
	440.0500	421.6000	中継03	14	14	中継03	23	3	3(中継)	b14	—
	440.0625	421.6125	中継04	15	15	中継04	24	4	4(中継)	b15	—
	440.0750	421.6250	中継05	16	16	中継05	25	5	5(中継)	b16	—
	440.0875	421.6375	中継06	17	17	中継06	26	6	6(中継)	b17	—
	440.1000	421.6500	中継07	18	18	中継07	27	7	7(中継)	b18	—
	440.1125	421.6625	中継08	19	19	中継08	28	8	8(中継)	b19	—
	440.1250	421.6750	中継09	20	20	中継09	29	9	9(中継)	b20	—
	440.1375	421.6875	中継10	21	21	中継10	30	10	10(中継)	b21	—
	440.1500	421.7000	中継11	22	22	中継11	31	11	11(中継)	b22	—
	440.1625	421.7125	中継12	23	23	中継12	32	12	12(中継)	b23	—
	440.1750	421.7250	中継13	24	24	中継13	33	13	13(中継)	b24	—
	440.1875	421.7375	中継14	25	25	中継14	34	14	14(中継)	b25	—
	440.2000	421.7500	中継15	26	26	中継15	35	15	15(中継)	b26	—
	440.2125	421.7625	中継16	27	27	中継16	36	16	16(中継)	b27	—
	440.2250	421.7750	中継17	28	28	中継17	37	17	17(中継)	b28	—
	440.2375	421.7875	中継18	29	29	中継18	38	18	18(中継)	b29	—
中継 9ch	440.2625	421.8125	中継19	10	10	中継1	39	19	19(中継)	L10	—
	440.2750	421.8250	中継20	11	11	中継2	40	20	20(中継)	L11	—
	440.2875	421.8375	中継21	12	12	中継3	41	21	21(中継)	L12	—
	440.3000	421.8500	中継22	13	13	中継4	42	22	22(中継)	L13	—
	440.3125	421.8625	中継23	14	14	中継5	43	23	23(中継)	L14	—
	440.3250	421.8750	中継24	15	15	中継6	44	24	24(中継)	L15	—
	440.3375	421.8875	中継25	16	16	中継7	45	25	25(中継)	L16	—
	440.3500	421.9000	中継26	17	17	中継8	46	26	26(中継)	L17	—
	440.3625	421.9125	中継27	18	18	中継9	47	27	27(中継)	L18	—